

FUENTES
DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM



BRP
POWER SERIES

FUENTES
DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM

BRP Power Series

► Las fuentes de alimentación Sentey BRP Power Series poseen una construcción sólida que garantiza un rendimiento óptimo con niveles imperceptibles de ruido. Con un porcentaje de eficiencia mayor al 70%, constituyen la base para un correcto funcionamiento y estabilidad del sistema.



Información técnica

- Soporte para todos los últimos procesadores Intel i7, i5, i3 & 2 Duo & AMD A-Series, Phenon II X4, X6.
- Cumple con las Especificaciones ATX 12V V2.2
- Entrada de corriente alterna 115 V / 230 V
- Más de 70% de Eficiencia.
- PFC Pasivo.
- Fan Silencioso de 140 mm.
- Control Inteligente de Velocidad para Fan.
- Conectores PCI-E de 6 pines & 6+2 pines satisfacen los requerimientos de las Placas Gráficas.
- Protecciones Múltiples: OPP / OVP / UVP / SCP.
- Preparado para Nvidia SLI & ATI Crossfire.
- Soporta Doble Salida de +12V.
- Cables Cubiertos con Mallado de Nylon,
- Pintura Negro Mate.



AC INPUT		115 Vac / 230 Vac 7A / 4A 50Hz / 60Hz						
DC OUTPUT		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-5V	-12V	+5VSB
500 W	MAX OUTPUT CURRENT	20A	26A	15A	17A	0.5A	0.5A	2A
	MAX COMBINED WATTAGED	165W		318W		2.5W	6W	10W
		482W				18W		



AC INPUT		115 Vac / 230 Vac 8.5 A / 4A 50Hz / 60Hz						
DC OUTPUT		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB	
600 W	MAX OUTPUT CURRENT	24A	30A	18A	18A	0.5A	2A	
	MAX COMBINED WATTAGED	180W		420W		6W	10W	
		584W				16W		



AC INPUT		115 Vac / 230 Vac 10A / 5A 50Hz / 60Hz						
DC OUTPUT		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB	
700 W	MAX OUTPUT CURRENT	24A	30A	20A	20A	0.5A	2A	
	MAX COMBINED WATTAGED	180W		510W		6W	10W	
		684W				16W		

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM



REFERENCIAS

- 1- 1 - Fan 140mm SLEEVE BEARING BLACK.
- 2- Ventilación con formato panal.
- 3- Protectores de cables.
- 4- Toma de 3 patas con interruptor de entrada de linea y selector 115V/230V.
- 5- Cables mallados de nylon.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM



REFERENCIAS

1- Placa controladora de Fan.

2- Supervisor de voltajes y protecciones.

3- Disipador de Aluminio.

4- Rail +12V.

5- Capacitadores electrolíticos CapXon.

6- Transformador Chopper de Alto Poder.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM

Main Power
Connector
(20+4Pin)



CPU+12V
(4+4Pin)



SATA Connector
(5Pin)



Peripheral
Connector(4Pin)



FDD Connector
(4Pin)



PCI-E Connector
(6Pin)



PCI-E Connector
(6+2Pin)



MODELOS

BRP500	1		1		4		3		1		1	
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

BRP600	1		1		6		4		1		1		1
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

BRP700	1		2		6		4		1		2		2
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---



CLASE 1

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

BRP

SENTEY.COM



ACCESORIOS

- ▶ Fuente de Alimentación BRP
- ▶ Manual del Usuario
- ▶ Cable de Alimentación CA
- ▶ Tornillos de Montaje
- ▶ Cable de Poder

sentey®
BUILDING DREAMS

www.sentey.com



[senteybuildingdreams](#)



@Senteymkt

D.R. © Copyright 2012, Derechos Reservados. Sentey.com